



Sat Multischalter 9/16 mit Netzteil MK-Digital MV 912 Kaskadierbar

Item number: 5521

2 Sat --> 16 Teilnehmer

98,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Delivery status: At the moment not on stock.



Open product

www.ariasat.de

Product description

Sat Multischalter 9/16 mit Netzteil MK-Digital MV 912 Kaskadierbar

- Multischalter kann als Einzelgerät oder als Kaskade verwendet werden
- Sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals
- Frequenzabhängige Verstärkung für lange Kabel
- Nur für Quattro LNB geeignet ...

Technical data

- Eingangsfrequenz: SAT 950...2150 MHz
- Terr. 18...862 MHz
- Eingänge: 4 SAT, 1 TERR
- Ausgänge: 16 für Receiver oder Teilnehmer
- Anschlussdämpfung SAT 950...2150 MHz: -1....-5dB
- Anschlussdämpfung Terr. 47...862 MHz (Aktiv): -19....-12 dB
- Anschlussdämpfung Terr. 5...862 MHz (Passiv): -40....-33 dB
- Schaltkriterien: DISEqC 2.0/13V,18V,13V+22KHz,18V+22KHz
- Entkopplung Terr./SAT: 10 dB typ.
- Entkopplung H/V: 30 dB typ.
- Rückflussdämpfung (gilt für Ein- und Ausgang) SAT / Terr.: 10 dB typ.
- Eingangspegel SAT: 95 dBμV max.
- Ausgangspegel SAT: 100 dBμV max
- Ausgangspegel Terr.: 92 dBμV max
- DC Stromaufnahme vom Receiver: 40 mA
- Betriebstemperatur: 0...+55 °C
- Betriebsspannung: 90...264 VAC, 50/60 Hz
- Versorgungsstrom LNB: 500 mA max

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.

QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.