

Sat Multischalter 5/16 mit Netzteil MK-Digital MV 516

Artikelnummer: 5550

1 Sat --> 16 Teilnehmer

99,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Sat Multischalter 5/16 mit Netzteil MK-Digital MV 516 Kaskadierbar

• Multischalter kann als Einzelgerät oder als Kaskade verwendet werden

• Sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals

• Frequenzabhängige Verstärkung für lange Kabel

• Nur für Quattro LNB geeignet …

Technische Daten

• Eingangsfrequenz: SAT 950...2150 MHz
• Terr. 18...862 MHz
• Eingänge: 4 SAT, 1 TERR
• Ausgänge: 16 für Receivern oder Teilnehmer
• Anschlussdämpfung SAT 950...2150 MHz: -1....-4dB
• Anschlussdämpfung Terr. 47...862 MHz (Aktiv): -19....-12 dB
• Anschlussdämpfung Terr. 5...862 MHz (Passiv)): -40....-33 dB
• Schaltkriterien: DISEqC 2.0/13V,18V,13V+22KHz, …
• Entkopplung H/V: 30 dB typ.
• Rückflussdämpfung (gilt für Ein- und Ausgang) SAT / Terr.: 10 dB typ.
• Eingangspegel SAT: 95 dBµV max.
• Ausgangspegel SAT: 100 dBµV max
• Ausgangspegel Terr.: 92 dBµV max
• DC Stromaufnahme vom Receiver: 40 mA
• Betriebstemperatur: 0...+55 °C
• Betriebsspannung: 90. …

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc
Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.