



Inverto Wideband LNB Unicable Multiswitchler için | IDLP-WDB01-OOPRO-O

Ürün numarası: 4775

Durch die Kombination aus Wideband LNBs und
entsprechenden Unicable Multischaltern können ...

29,90 €

KDV dahil, kargo hariç

Teslimat durumu: Şimdilik Stokta kalmadı.



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

Inverto Wideband LNB Unicable Multiswitchler için | IDLP-WDB01-OOPRO-O

Was ist ein Wideband LNB?

Mit einem Wideband-LNB, welches nur einen Lokaloszillator (z.B. 10,4GHz) hat, steht an nur zwei Ausgängen das gesamte Frequenzspektrum des Satelliten zur Verfügung (300MHz bis 2350MHz). Ein Ausgang führt alle vertikal polarisierten Signale, während der zweite Ausgang alle horizontal polarisierten Ausgänge trägt. Während die meisten der derzeitigen Multischalter, bzw. Receiver auf dem Markt keinen Breitbandeingang akzeptieren ...

Teknik bilgileri

- Eingangsfrequenzbereich
- 10.7 GHz ~ 12.75 GHz
- ZF-Frequenzbereich
- 300 ~ 2350 MHz
- Rauschmaß
- 0.7 dB typ. (1 dB max.)
- Oszillator (LO) Grundgenauigkeit (25° C)
- 10.4 GHz ±1 MHz
- Oszillator (LO) Temperaturdrift (25° C)
- 10.4 GHz ± 2 MHz
- Oszillator (LO) Phasenrauschen (10 kHz)
- 80 dBc / Hz max.
- Verstärkung
- 50 dB ~ 60 dB min.
- Verstärkungsschwankung (im Vollband)
- ±0.5dB @ 27MHz
- Spiegelfrequenzunterdrückung
- 40 dB min. (8.05 GHz - 10.1 GHz)

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.