



Sat Multischalter 9/16 mit Netzteil MK-Digital MV 912 Kaskadierbar

Ürün numarası: 5521

2 Sat --> 16 Teilnehmer

98,90 €

KDV dahil, kargo hariç

Teslimat durumu: Şimdilik Stokta kalmadı.



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

Sat Multischalter 9/16 mit Netzteil MK-Digital MV 916 Kaskadierbar

- Multischalter kann als Einzelgerät oder als Kaskade verwendet werden
- Sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals
- Frequenzabhängige Verstärkung für lange Kabel
- Nur für Quattro LNB geeignet ...

Teknik bilgiler

- Eingangsfrequenz: SAT 950...2150 MHz
- Terr. 18...862 MHz
- Eingänge: 4 SAT, 1 TERR
- Ausgänge: 16 für Receiver oder Teilnehmer
- Anschlussdämpfung SAT 950...2150 MHz: -1....-5dB
- Anschlussdämpfung Terr. 47...862 MHz (Aktiv): -19....-12 dB
- Anschlussdämpfung Terr. 5...862 MHz (Passiv): -40....-33 dB
- Schaltkriterien: DISEqC 2.0/13V,18V,13V+22KHz,18V+22KHz
- Entkopplung Terr./SAT: 10 dB typ.
- Entkopplung H/V: 30 dB typ.
- Rückflusdämpfung (gilt für Ein- und Ausgang) SAT / Terr.: 10 dB typ.
- Eingangspegel SAT: 95 dBµV max.
- Ausgangspegel SAT: 100 dBµV max
- Ausgangspegel Terr.: 92 dBµV max
- DC Stromaufnahme vom Receiver: 40 mA
- Betriebstemperatur: 0...+55 °C
- Betriebsspannung: 90...264 VAC, 50/60 Hz
- Versorgungsstrom LNB: 500 mA max

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.