



DiSEqC Schalter SDS 911 Aktiv 12dB mit Terr.

Artikelnummer: 2800 - 9.4

8 Sat --> 1 Receiver

59,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

DiSEqC Schalter Resch SDS 911 Aktiv 8 Sat+ Terr.

Der Resch DiSEqC - Schalter SDS 911 dient zur Umschaltung von 8 SAT-Systemen und den terrestrischen Signalen mit einem Sat-Receiver. Die Umschaltung der Eingänge erfolgt durch DiSEqC - Position und Option sowie durch Uncommitted Switch. Es ist ein Receiver mit DiSEqC 1.1 oder 2.1 zu verwenden.

Der Schalter benötigt kein zusätzliches Netzteil. Ist für Single, Twin und Quattro Switch LNB's geeignet.

Technische Daten

- SAT-Eingänge: 8 x 950-2200 MHz
- Terr. Eingang: 1 x 5-862 MHz
- Ausgänge: 5.2200 MHz
- Verstärkung: 12 dB $\pm$ 1dB
- Verstärk.regelung: 0... 15 dB
- Durchgangsdämpf. Terr.: 1 $\pm$ 1dB
- Rückflusdämpfung: 10 dB
- DiSEqC-Kontrolle : DiSEqC 1.1 / 2.1
- Entkopplung: > 25 dB
- max. Ausg.pegel: 105 dB μ V
- Linearität: $\pm$ 1 dB
- Ansteuerungssignale: Position/Position Uncommitted Switch 1
- Fernspeisespannung: max. 400 mA
- Stromaufnahme : < 65 mA
- Abmessungen: 220 x 120 x 30 mm
- Gewicht : 380 g
- 100% HDTV und DVB-T geeignet
- Lieferumfang: DiSEqC Schalter Resch

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.