Product information

Ariasat product data sheet

Created on: 23.11.2026



DiSEqC Schalter SDS 911 Aktiv 12dB mit Terr.

Item number: 2800 - 9.4

8 Sat --> 1 Receiver

59,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Open product

www.ariasat.de

Product description

DiSEqC Schalter Resch SDS 911 Aktiv 8 Sat+ Terr.

Der Resch DiSEqC - Schalter SDS 911 dient zur Umschaltung von 8 SAT-Systemen und den terrestrischen Signalen mit einem Sat-Receiver. Die Umschaltung der Eingänge erfolgt durch DiSEqC - Position und Option sowie durch Uncommitted Switch. Es ist ein Receiver mit DiSEqC 1.1 oder 2.1 zu verwenden.
Der Schalter benötigt kein zusätzliches Netzteil. Ist für Single, Twin und Quattro Switch LNB's geeignet.

Technical data

- SAT-Eingänge: 8 x 950-2200 MHz
- Terr. Eingang: 1 x 5-862 MHz
- Ausgänge: 5.2200 MHz
- Verstärkung: 12 dB ±1dB
- Verstärk.regelung: 0... 15 dB
- Durchgangsdämpf. Terr.: 1 ±1dB
- Rückflussdämpfung: 10 dB
- DiSEqC-Kontrolle : DiSEqC 1.1 / 2.1
- Entkopplung: > 25 dB
- max. Ausg.pegel: 105 dBµV
- Linearität: ±1 dB
- Ansteuerungssignale: Position/Position Uncommitted Switch 1
- Fernspeisespannung: max. 400 mA
- Stromaufnahme : < 65 mA
- Abmessungen: 220 x 120 x 30 mm
- Gewicht : 380 g
- 100% HDTV und DVB-T geeignet
- Lieferumfang: DiSEqC Schalter Resch

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc
Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.
QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.