Product information

Ariasat product data sheet

Created on: 28.11.2026



Monoblock TWIN LNB für 6° Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP

Item number: 4010

geeignet für z.B. Astra & Hotbird

39,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Open product

www.ariasat.de

Product description

TWIN Monoblock LNB für 6° Inverto IDLB-TWNM21-MNOO6-8PP

• Ermöglicht den gleichzeitigen Empfang von Astra 19,2°E und Hotbird 13°E mit nur einer Antenne.

• Kann auch für den Empfang von zwei beliebigen Satelliten im Abstand von 6° verwendet werden.

• Dieses LNB verteilt das Signal auf 2 Receiver, so dass jeder Receiver in der Lage ist, beide Satelliten zu empfangen. …

Technical data

• Eingangsfrequenzbereich Tiefband
• 10.7 GHz ~ 11.7 GHz
• Ausgangsfrequenzbereich Tiefband
• 950 MHz ~ 1950 MHz
• Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband
• 9.75 GHz
• Eingangsfrequenzbereich Hochband
• 11.7 GHz ~ 12.75 GHz
• Ausgangsfrequenzbereich Hochband
• 1100 MHz ~ 2150 MHz
• Oszillatorfrequenz (LO) Hochband
• 10.6 GHz
• Rauschmaß
• 0.2 dB typ. (0.7 dB max.)
• LO Temperaturdrift
• ±3.0 MHz Max.
• LO Anfangsgenauigkeit
• ±1.0 MHz Max.

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc
Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.
QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.