

Multischalter 5/16, Multiswitch SAT Verteiler MK Digital MV 516

Item number: 5550

1 Sat --> 16 Teilnehmer

99,90 €

incl. VAT, plus shipping costs

Open product

www.ariasat.de

Product description

Sat Multischalter 5/16 mit Netzteil MK-Digital MV 516 Kaskadierbar

• Multischalter kann als Einzelgerät oder als Kaskade verwendet werden

• Sehr geringe Durchgangsdämpfung des Sat-Signals

• Frequenzabhängige Verstärkung für lange Kabel

• Nur für Quattro LNB geeignet …

Technical data

• Eingangsfrequenz: SAT 950...2150 MHz
• Terr. 18...862 MHz
• Eingänge: 4 SAT, 1 TERR
• Ausgänge: 16 für Receivern oder Teilnehmer
• Anschlussdämpfung SAT 950...2150 MHz: -1....-4dB
• Anschlussdämpfung Terr. 47...862 MHz (Aktiv): -19....-12 dB
• Anschlussdämpfung Terr. 5...862 MHz (Passiv)): -40....-33 dB
• Schaltkriterien: DISEqC 2.0/13V,18V,13V+22KHz, …
• Entkopplung H/V: 30 dB typ.
• Rückflussdämpfung (gilt für Ein- und Ausgang) SAT / Terr.: 10 dB typ.
• Eingangspegel SAT: 95 dBµV max.
• Ausgangspegel SAT: 100 dBµV max
• Ausgangspegel Terr.: 92 dBµV max
• DC Stromaufnahme vom Receiver: 40 mA
• Betriebstemperatur: 0...+55 °C
• Betriebsspannung: 90. …

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc
Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatically generated product information. Price, delivery time and availability in the online shop are authoritative. Changes and errors excepted.
QR code or product link opens the current product page in the Ariasat online shop.