



Quad LNB Invertor Black Ultra High-Gain Low-Noise | IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Artikelnummer: 5379

Neuartiges Feedhorn Design | Entwickelt, um strenge Spezifikationen zu erfüllen und nach d ...

39,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Quad LNB Invertor Black Ultra

Hauptmerkmale

- Neuartiges Feedhorn Design
- Überragende Phasenrauschleistung, DVB-S2X-kompatibel mit Unterstützung von Ultra HD TV (4K und 8K)
- Hervorragende Kreuzpolarisationsisolation
- Sehr niedrige Störpegel ...

Technische Daten

- Tiefband Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz ~ 11.7 GHz
- Tiefband Ausgangsfrequenzbereich: 950 MHz ~ 1950 MHz
- Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband: 9.75 GHz
- Hochband Eingangsfrequenzbereich: 11.7 GHz ~ 12.75 GHz
- Hochband Ausgangsfrequenzbereich: 1100 MHz ~ 2150 MHz
- Oszillatorfrequenz (LO) Hochband: 10.6 GHz
- Rauschmaß: 0.2 dB typ. (0.7 dB max.)
- LO Temperaturdrift: ± 2.0 MHz max.
- LO Anfangsgenauigkeit: ± 1.0 MHz max.
- LO-Phasenrauschen @1 kHz: -70 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @10 kHz: -80 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @100 kHz: -90 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @1 MHz: -100 dBc/Hz
- Verstärkung: 60 dB ~ 70 dB
- Verstärkungswelligkeit (über 26 MHz Bandbreite): 1 dB max. (peak-to-peak)
- Verstärkungsschwankung (im Vollband): 4 dB max. (peak-to-peak)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 50 dB min.
- Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3: +10 dBm min

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.