



Spaun Multischalter Kaskade / Erweiterung SMK 9969 F 'Made in Germany'

Artikelnummer: 3268

2 Sat -> 6 Teilnehmer Spaun Multischalter Erweiterung

119,90 €

inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten



Direkt zum Produkt

www.ariasat.de

Produktbeschreibung

Spaun Multischalter Kaskade SMK 9969F

- Standby-Funktion (über Stamm 1).

Umschaltlogik:

- Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Schaltkriterien 14/18 V und/oder 0/22 kHz und TonBurst oder mit DiSeqC Befehlen.

Technische Daten

- Eingänge / Ausgänge SAT / Terrestrik: 9/9 8/1
- Ausgänge / Teilnehmer: 6
- Durchgangsdämpfung Terr. Stamm 3,5..4,5 dB
- Durchgangsdämpfung SAT Stamm: 2...4,5 dB
- Abzweigdämpfung Terr.: 16..22 dB
- Abzweigdämpfung SAT: 21...15 dB
- Strombedarf je Receiver: max. 25mA
- Entkopplung Stamm / Stamm: >30 dB
- Entkopplung Receiver / Receiver: >30 dB
- DC-Durchlass Stamm 0; 2 ... 8 * 2A
- Umgebungstemperatur: -20...+ 50 C
- Abmessungen in mm: 264 x 130 x 39
- Lieferumfang: Multischalter von Spaun

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de

Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Automatisch erstellte Produktinformation. Preis, Lieferzeit und Verfügbarkeit im Onlineshop sind maßgeblich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

QR-Code bzw. Produktlink führt zur aktuellen Artikelseite im Ariasat Onlineshop.