



EMP-Centauri T5/10PNP-3 (P.122A) 2 Multiswitch İçin Pasif Uydu Sinyal Bölücü

Ürün numarası: 4219

Quattro LNB için 5 hatlı uydu/karasal sinyal bölücü – 4 uydu bandı + karasal sinyali iki m ...

29,90 €

KDV dahil, kargo hariç



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

EMP-Centauri T5/10PNP-3 – Tek Quattro LNB'ye 2 Multiswitch Bağlayın

Bir Quattro LNB'nin sinyalini iki ayrı multiswitch'e dağıtmak mı istiyorsunuz? EMP-Centauri T5/10PNP-3 (P.122A), tam olarak bu uygulama için geliştirilmiş pasif bir uydu/karasal sinyal bölücüdür.

Quattro LNB'den gelen dört uydu frekans bandı ile isteğe bağlı karasal anten sinyali, iki ayrı 5 kablolu çıkış grubuna dağıtılır. Böylece örneğin iki multiswitch aynı Quattro LNB ve aynı karasal antenden beslen ...

Teknik bilgiler

- Model
- EMP-Centauri T5/10PNP-3 (P.122A)
- Uydu girişleri
- 4
- Karasal anten girişi
- 1
- Uydu çıkışları
- 8 (2 x 4 uydu bandı)
- Karasal anten çıkışları
- 2
- Uydu frekans aralığı
- 950–2300 MHz
- Karasal frekans aralığı
- 5–862 MHz
- Uydu geçiş kaybı
- ortalama 5 dB
- Karasal geçiş kaybı
- ortalama 4 dB

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.