



Quad LNB Invertor Black Ultra High-Gain Low-Noise | IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Ürün numarası: 5379

Neuartiges Feedhorn Design | Entwickelt, um strenge
Spezifikationen zu erfüllen und nach d ...

39,90 €

KDV dahil, kargo hariç



Ürüne git

www.ariasat.de

Ürün açıklaması

Quad LNB Invertor Black Ultra

Hauptmerkmale

- Neuartiges Feedhorn Design
- Übertreffende Phasenrauschleistung, DVB-S2X-kompatibel mit Unterstützung von Ultra HD TV (4K und 8K)
- Hervorragende Kreuzpolarisationsisolation
- Sehr niedrige Störpegel ...

Teknik bilgiler

- Tiefband Eingangsfrequenzbereich: 10.7 GHz ~ 11.7 GHz
- Tiefband Ausgangsfrequenzbereich: 950 MHz ~ 1950 MHz
- Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband: 9.75 GHz
- Hochband Eingangsfrequenzbereich: 11.7 GHz ~ 12.75 GHz
- Hochband Ausgangsfrequenzbereich: 1100 MHz ~ 2150 MHz
- Oszillatorfrequenz (LO) Hochband: 10.6 GHz
- Rauschmaß: 0.2 dB typ. (0.7 dB max.)
- LO Temperaturdrift: ± 2.0 MHz max.
- LO Anfangsgenauigkeit: ± 1.0 MHz max.
- LO-Phasenrauschen @1 kHz: -70 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @10 kHz: -80 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @100 kHz: -90 dBc/Hz
- LO-Phasenrauschen @1 MHz: -100 dBc/Hz
- Verstärkung: 60 dB ~ 70 dB
- Verstärkungswelligkeit (über 26 MHz Bandbreite): 1 dB max.
- Verstärkungsschwankung (im Vollband): 4 dB max. (peak-to-peak)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: 50 dB min.
- Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3: +10 dBm min

Ariasat Digital Sat-Systems e.K. · Inhaber: Zeki Sevinc

Keplerstr. 96 · 41236 Mönchengladbach · Deutschland · Tel. +49 (0)2166 621419 · info@ariasat.de · www.ariasat.de
Amtsgericht Mönchengladbach · HRA 4969 · USt-IdNr. DE217691629 · WEEE-Reg.-Nr. DE72606496 · LUCID DE4476101328140

Otomatik oluşturulan ürün bilgisidir. Güncel fiyat, teslimat süresi ve stok durumu online mağazada geçerlidir. Değişiklik ve hata hakkı saklıdır.

QR kodu veya ürün bağlantısı Ariasat online mağazasındaki güncel ürün sayfasını açar.